

МС - DXL v.2

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ ВИДЕОДОМОФОНА С ЦИФРОВЫМ ДОМОФОНОМ

Блок **МС DXL** предназначен для совместного использования индивидуального видеодомофона **СОММАХ** и цифрового аудиодомофона типа **РАЙКМАНН** , **LASKOMEX** и т.п.

Блок **МС DXL** позволяет подключить к одному из входов видеодомофона подъездную разговорную линию с видеокамерой (вход ДОП.КАМЕРА) и типовую вызывную панель. Для записи номера квартиры необходимо замкнуть между собой 14 и 15 контакты шлейфа, затем с вызывной панели аудиодомофона 3 раза набрать необходимый номер квартиры ,дожидаясь после каждого набора хотя бы одного звонка на подъездном домофоне , затем его сбрасывая.

После программирования 14 и 15 контакты шлейфа-разомкнуть.

Для настройки звука с подъездным аудиодомофоном есть две независимые регулировки: регулировка громкости в динамике и регулировка усиления микрофона видеодомофона **СОММАХ**.



Рис.2 Цоколевка соединительного шлейфа.