



# ACR1281U-C2

## Считыватель UID

### Простая интеграция бесконтактных смарт-карт за счет автоматизированного получения UID

ACR1281U-C2 – считыватель, спроектированный специально для получения универсального идентификатора (Unique Identifier number – UID) любой бесконтактной смарт-карты, соответствующей ISO 14443 частям 1-4 типам А и В. Идентификатор карты передается автоматически, что ускоряет работу с приложением.

Когда карту Mifare или Desfire подносят к ACR1281U-C2, считыватель получает UID карты и автоматически передает его в приложение на ПК. По считанному UID владельца карты такие системы, как СКУД или система учета рабочего времени могут точно установить, кому принадлежит карта. Механизм антиколлизии гарантирует, что одновременно будет считана только одна карта из поднесенных.



ACR1281U-C2 упрощает интеграцию в приложения любых карт ISO 14443 типов А и В. Стандарт USB HID Keyboard позволяет использовать ACR1281U-C2 в большинстве пользовательских операционных систем, включая Microsoft® Windows, Linux и встраиваемых операционных систем.

## Характеристики

Бесконтактный интерфейс		Размеры
Считыватель UID карт ISO 14443 типов А и В	✓	120.5 мм (Д) x 72.0 мм (Ш) x 20.0 мм (В)
Поддерживаемые карты		Пользовательский интерфейс
ISO 14443 части 1-4 типы А и В	✓	2 LED-индикатора
Mifare и DESFire	✓	Звуковой индикатор
Интерфейс подключения		Другие характеристики
USB HID Keyboard	✓	Антиколлизия (одновременно считывается только одна карта)
USB 2.0 Full Speed		Обновление прошивки по USB
Сертификаты/соответствие		
CE, FCC, RoHS		



## Применение

- ✓ СКУД
- ✓ Системы лояльности
- ✓ Идентификация
- ✓ Транспортные приложения
- ✓ Доступ в операционную систему
- ✓ Электронный банкинг
- ✓ Электронное правительство
- ✓ Здравоохранение

